

# VAHA DIGI SM 100

IP ADRESA  
(první tři série)



→ 0 ← držet 0416

PLU

BRÁNA

→ 0 ← držet 0421

PLU

1ASKA

→ 0 ← držet 0418

PLU

PADRESA  
(poslední série)

→ 0 ← držet 141

135 X

Zadat hodnotu

\*

PLU

DATUM A ČAS



8

\*

Zadat datum

\*

Zadat čas

\*

MĚNA NÁZVU OBCHODY



5 \*

1 \* (Zobrazí se první řádek názvu)

\* (Zobrazí druhý řádek názvu)

\*

ROK na 4-místě




→ 0 ← 141

141 X

1 \*

PLU

Posun začátku tisku



→ 0 ← 514

Zadat hodnotu (minus uškrte)

PLU

Nulování PLU



→ 0 ← 230

\*

C

## ŠMAZÁNÍ PLC souboru

### SM100 (5100)



→ 0 ← 230

\* C

### SM300 (SM80)



9999

→ 0 ← C

\* C

#### DIGITECH

DIGITECH ČR, spol. s r. o., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4  
Tel.: +420 250 250 800, Mob.: +420 734 579 015  
E-mail: info@digitech.cz, www.digitech.cz

SM100 | Když tiskne čem

→ 0 ← 141 | místo 141  
V EANy

BARCODE

1x

zadat - 2

\*  
PLU

Vypnout  
a zapnout

## Šmazání váhy vše (formát, PLC)

### SM100 (5100)



→ 0 ← 230

X - uvolnit tlačítko

\* C

### SM300 (SM80)

Vypnout váhu

Držet → 0 ← a @

Zapnout váhu

C

#### DIGITECH

DIGITECH ČR, spol. s r. o., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4  
Tel.: +420 250 250 800, Mob.: +420 734 579 015  
E-mail: info@digitech.cz, www.digitech.cz

5  
KG POLIC

POSUN EANA - SM80



KURECI PRSNI RIZEK CI

trebujete do:  
1-108-2010  
10.0 Kč

12 X

1 \*

→ T ←

0.200 kg Spotřebuje 28.09.201  
Kč/kg 119.9 24.0

COOP družstvo HB

\* - foliograf, qito do l vejde

0

12 X

\*

Ulaže se čisto aktuál' pozice,  
Zadáním nízšeho čisto se porve  
doleva.

Zadat čisto a sticknout PLY

Vyiskáhet 2 programov'.



Kalibrace senzoru  
etiket SM100

Vyjizďaty dve  
etikety.

→ 0 ← 516

@

Vyjede hode etiket

@

Vyjede hode etiket

Vypnout 929pout

Zobrazení datu - - role uživateli číslo SM100

Z-MOD

→ 0 ← 141

141 ×

1 \* PLY

Výpočet a zobrazení výk.

~~Uživatel~~ <sup>zdejší</sup> může se <sup>zdejší</sup> uživateli - poslat - ti SM100

Z-MOD

→ OK 514

PLY → Zadat číslo, nebo vždy pouze jen PLY